

Foto del producto	Volumen de suministro																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Emisor de mano por radio, 1 canal</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Soporte de pared</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Marca tipo de pila AAA</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Instrucciones de montaje</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pieza</td> <td></td> <td>Juego de montaje (2 tornillos, 2 tacos)</td> </tr> </tbody> </table>			Cantidad	Unidad	1	Pieza		Emisor de mano por radio, 1 canal	1	Pieza		Soporte de pared	2	Pieza		Marca tipo de pila AAA	1	Pieza		Instrucciones de montaje	1	Pieza		Juego de montaje (2 tornillos, 2 tacos)
		Cantidad	Unidad																						
1	Pieza		Emisor de mano por radio, 1 canal																						
1	Pieza		Soporte de pared																						
2	Pieza		Marca tipo de pila AAA																						
1	Pieza		Instrucciones de montaje																						
1	Pieza		Juego de montaje (2 tornillos, 2 tacos)																						
Datos técnicos	Ámbito de aplicación																								
<p>Alimentación 3 V CC</p> <p>Tipo de batería 2 x LR03 / AAA</p> <p>Clase de protección IP 20, sólo para interiores secos</p> <p>Temperatura ambiente 0° - 50° Celsius</p> <p>Sistema de radio 868,4 MHz</p> <p>Sistema de radio Schellenberg</p> <p>Potencia de transmisión máx. +10 dBm / 10 mW</p> <p>Alcance en el edificio máx. 20 m</p> <p>Campo libre máx. 100 m</p> <p>* El alcance de la radio puede verse afectado por las condiciones estructurales. No coloque el producto cerca de fuentes de interferencias como objetos metálicos grandes, aparatos eléctricos con carcasas metálicas o similares.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Para controlar cómodamente hasta 5 productos de radio Schellenberg - Control secundario ideal para el sistema Smart Home de Schellenberg y el sistema Smart Friends si no se dispone de smartphone y tableta. 																								
Ventajas del producto	Instrucciones de montaje																								
<ul style="list-style-type: none"> - Max. Confort por radiocontrol - Para controlar hasta 5 productos de radio Schellenberg - Gracias a la alimentación por pilas, puede utilizarse como interruptor de pared en cualquier lugar sin grandes esfuerzos de instalación - Manejo sencillo mediante tres grandes botones - Fácil integración en el sistema Smart Home de Schellenberg y en el sistema Smart Friends copiando los productos inalámbricos enseñados. - Cómodo control dual Smart Home si el smartphone y la tableta no están disponibles o para el manejo por parte de visitantes y niños. - Extraíble del soporte mural, práctica función de inclinación - Incluye pilas y soporte de pared para pegar y atornillar 	<ul style="list-style-type: none"> - Fije el soporte mural para el montaje en la pared con el juego de montaje adjunto - Coloque las pilas en el radiotransmisor de mano - Realizar el emparejamiento con el producto de radio Schellenberg - Sólo para interiores secos (IP 20) 																								

Descripción del embalaje	Inspección de calidad
<p> Tipo de envase Cartón plegable Impresión 4 en color Altura del embalaje (mm) 308 Anchura del embalaje (mm) 110 Profundidad de embalaje (mm) 52 Idiomas Embalaje INT Lenguas MA INT Peso bruto 241 g Peso neto 81 g Número del arancel aduanero 8526920090 </p>	<p>Tareas de inspección de las mercancías entrantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integridad externa de las cajas de cartón - Calidad de impresión y colores - comprobación aleatoria de la integridad de los productos según lista de piezas - pruebas funcionales aleatorias
Dimensiones técnicas	Packshot
	