



Vela C37 E14

- Sencilla conexión Plug & Play
- Controla las luces desde cualquier lugar
- Luz que oscila entre cálida y fría regulable y modos predefinidos
- Automatiza las luces con programas

La bombilla Wiz LED Vela Regurable Colores te permite disfrutar de una iluminación inteligente en tu vida diaria. Perfecta para luminarias decorativas con casquillo pequeño E14 Consigue el ambiente que deseas con 16 millones de colores y también con luces que oscilan entre el blanco cálido y el blanco frío. Puedes programar las luces para que se apaguen y enciendan en función de tus rutinas diarias o semanales, controlarlas con tu smartphone o la voz y acceder a distancia a las luces incluso cuando no estás en casa. Las luces WiZ se conectan a tu router Wi-Fi, por lo que no necesitas ningún aparato adicional.

ESPECIFICACIONES

Luminosidad

Flujo lumínico nominal
470 lm

Potencia equivalente
40 W

Temperatura del color
2200-6500 K

Índice de reproducción cromática (IRC)
90

Vida útil nominal
15.000 hora(s)

Número de ciclos de apagado y encendido
50.000

Energía y Conectividad

Potencia
4,9 W

Corriente de la bombilla
40 mA

Voltaje
220-240 V

Frecuencia
50-60 Hz

Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
A+

Protocolo inalámbrico
Wi-Fi + Bluetooth

Físicas

Altura
11,6 cm

Anchura
3,9 cm

Peso
0,045 kg

Portabombilla
E14

Uso previsto
Interior

Garantía
2 años