

Buscador de líneas

PAN Leitungsfinder

Buscador 400 V para líneas eléctricas, agua y calefacción, detecta cortes, fusibles y circuitos

- Para localizar cables en las paredes, interrupciones de cables y cortocircuitos
- Pantalla digital
- Retroiluminación
- Detector de tensión sin contacto (NCV)
- Localización de cables
- Permite la asignación de fusibles y automáticos a enchufes
- Localiza tuberías de agua y calefacción
- Localiza enchufes y cajas de distribución cubiertas accidentalmente
- Apagado automático

Alcance de la entrega: Cable de prueba, Pinzas tipo cocodrilo, Maletín, Manual de instrucciones



Especificaciones técnicas	PAN Leitungsfinder
Tensión continua DC (V=)	12 - 50 - 120 V - 230 - 400 V
Tensión alterna AC (V~)	12 - 50 - 120 V - 230 - 400 V
Peso (bruto / neto)	414 / 750 g
Batería(s) necesaria(s):	2x 9V 6LR61



[PAN Leitungsfinder Video DE:](#)



[PAN Leitungsfinder Video EN:](#)

