

## Multímetros digitales compactos

### PAN Pocketmeter-2

Multímetro de bolsillo True RMS CAT III 600 V con autom. selección de funciones

- Indicador de polaridad en corriente continua
- **Detector de tensión sin contacto de 2 etapas (NCV)**
- Retención de datos
- **Pantalla LCD a color bis 3999**
- **Pantalla digital iluminada con barra analógica 16 mm**
- **Valor eficaz verdadero (True RMS)**
- **Prueba de fase monopolar con alarma acústica**
- Selección automática de rango
- Prueba de diodos
- **Linterna LED**
- Apagado automático

**Alcance de la entrega:** Cable de prueba, Manual de instrucciones



Especificaciones técnicas	PAN Pocketmeter-2
Tensión continua DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Tensión alterna AC (V~)	1 mV - 600 V
Resistencia ( $\Omega$ )	0,1 $\Omega$ - 40 M $\Omega$
Comprobador acústico de continuidad (•)))	< 50 $\Omega$
Frecuencia (Hz)	0,001 Hz - 4 MHz
Capacidad (F)	1 pF - 4 mF
Peso (bruto / neto)	246 / 140 g
Dimensiones del dispositivo	130 x 70 x 23 mm
Batería(s) necesaria(s):	2x 1,5 V AAA
Categoría de medición (CAT)	CAT III 600 V
Precisión (%)	0,5 % - 4,0 %



PAN Pocketmeter-2 Video DE:

PAN Pocketmeter-2 Video EN:

